

## ML-454-V2

クワッド 4.5 型 ラックモニター



- 高解像度 1280 x 720 の明るくカラフルなディスプレイ、各画面で妥協のない入力選択が可能。
- デジタル入力 : HDMI、3GSDI
- 高さ 2RU(3.5 インチ) のマルチスクリーン。
- スリムでコンパクトなパネル - 奥行きわずか 1.4 インチ
- 優れた軸外性能を備えた明るい画面。
- 17 インチ クアッド ディスプレイの画像あたりのピクセル数のほぼ 2 倍。
- 優れた電力効率。
- SDI および CVBS 入力にはアクティブルーブスルー出力があります。
- 画面上の 3 色のタリ-

型番	ML-454-V2
	クワッド 4.6 型 ラックモニター
パネルの数	4
パネルサイズ	4.5 インチ スクリーン、ラック マウント、高さ 2RU (3.5 インチ)
解像度 (ピクセル)	1280 x 720
ドットピッチ	0.0771mm x 0.0257mm
アスペクト比	16:9
バックライト	調節可能な LED バックライト
視野角	80°/80°(L/R)、80°/80°(U/D) - 優れた軸外の色と明るさ
明るさ (cd/m2)	500
コントラスト比	1000:1
映像入力	3G-SDI x 4、HDMI x 4、CVBS x 4
ビデオルーブアウト	3G-SDI x 4、CVBS x 4
音声入力	HDMI および SDI エンベデッド オーディオをサポートし、RCA ジャックは CVBS 入力用のアナログ オーディオを受け入れ
音声出力	フロントパネル 3.5mm ステレオヘッドフォンジャック
タリ-コネクタ	タリ-コントロール用の 15 ピン D-Sub ポート
電源	5.5mm x 2.1mm ロッキング同軸ジャック経由で公称 12 ボルト DC @ 2 アンペア (10V ~ 24V 範囲)
寸法	W482.5 x H84 x D35.8 (mm)
重量	1.6kg

## AR-AM4-BG-2

アナログオーディオモニター



- 高性能なオーディオモニターでありながら、1RU のコンパクトな設計。
- 複数の入力。4 つのアナログバランス XLR 各 2 チャンネル (ステレオ) 入力。1 つのアナログバランス XLR 2 チャンネル出力。
- LEDVU を使用した視認性に優れたディスプレイ。オーディオ入力をアクティブに表示。
- RS-232 シリアル経由で制御可能。マーシャルのウェブサイトからダウンロード可能なリモートコントロールアプリケーション。ソース、ミュート、ソロ、ボリュームなどを選択します。
- コンパクトな 1RU 設計でラックスペースを節約。最小サイズ。低消費電力、ラックへの低熱。音質を落とさないコンパクトなサイズ。

型番	AR-AM4-BG-2
	アナログオーディオモニター
入力	XLR x 8
出力	XLR x 2
スピーカー	2
ヘッドフォン出力	Ø3.5mmステレオジャック
電源	12V / 5A
寸法	44.5mm x 482.5 mm x 216mm
重量	3.3kg